

SHURE



SRH1840

Professional Open Back Headphones

INSTRUKCJA OBSŁUGI



OSTRZEŻENIE


ODSŁUCH SYGNAŁU AUDIO PRZY DUŻEJ GŁOŚNOŚCI MOŻE DOPROWADZIĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA SŁUCHU. GŁOŚNOŚĆ NALEŻY ZAWSZE USTAWIĆ NA NAJNIŻSZYM UŻYTECZNYM POZIOMIE.


Zbyt długie działanie dźwięków o bardzo dużej głośności może doprowadzić do uszkodzenia słuchu i jego trwałego ubytku. Prosimy stosować się do podanych poniżej wartości dotyczących maksymalnego czasu przebywania w miejscach o określonym poziomie głośności.

90 dB SPL	95 dB SPL	100 dB SPL	105 dB SPL	110 dB SPL	115 dB SPL	120 dB SPL
do 8 godzin	do 4 godzin	do 2 godzin	do 1 godzin	do 0.5 godziny	do 15 minut	należy unikać, gdyż grozi to utratą słuchu

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ewentualne skutki niewłaściwego użycia są oznaczone jednym z dwóch następujących symboli „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” - w zależności od stopnia niebezpieczeństwa oraz ryzyka uszkodzenia sprzętu.

 **OSTRZEŻENIE:** Zignorowanie tych ostrzeżeń może być powodem poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci, zniszczenia sprzętu, a także jego niewłaściwego działania.

 **UWAGA:** Zignorowanie tych ostrzeżeń może spowodować umiarkowane obrażenia lub też szkody w sprzęcie, a także jego niewłaściwe działanie.



OSTRZEŻENIE

- Jeśli do wnętrza słuchawek dostanie się woda lub inne przedmioty obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno modyfikować tego urządzenia. Dokonanie zmian może doprowadzić do obrażeń ciała oraz/lub uszkodzenia produktu.




UWAGA

- Nie wolno otwierać lub modyfikować słuchawek, gdyż może spowodować to ich awarię.
- Nie wolno używać dużej siły, ani też ciągnąć za kabel, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchawek.
- Słuchawki należy utrzymywać w stanie suchym i unikać wystawiania ich na ekstremalne temperatury oraz wilgotność.

Ostrzeżenie: ten produkt zawiera substancje chemiczne, które w Stanie Kalifornia uznawane są za powodujące raka, wady wrodzone oraz inne defekty genetyczne.

Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- a) Jeśli zechcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z ogólnymi odpadami gospodarstwa domowego. Istnieje oddzielny system zagospodarowywania używanych produktów elektronicznych, zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwego traktowania, odzyskiwania i ponownego przetwarzania produktów.
- b) Stosując się do tych zaleceń będziesz mieć pewność, że produkt, którego właśnie się pozbywasz, zostanie odpowiednio potraktowany, zostaną odzyskane i ponownie przetworzone jego podzespoły, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzkie.
- c) Niewłaściwe składowanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych może mieć poważne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność w sprzęcie substancji niebezpiecznych.
- d)  Symbol odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) w postaci przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.
- e) Systemy zwrotu i gromadzenia odpadów są dostępne dla końcowych użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z urzędem miasta, jednostką zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono sprzęt.



SRH1840 Profesjonalne słuchawki wokółuszne z otwartym tyłem

SHR1840 to flagowy model słuchawek firmy Shure. Te profesjonalne słuchawki wokółuszne z otwartym tyłem posiadają indywidualnie dobrane przetworniki, które zapewniają niezrównaną jakość brzmieniową z pełną i wyrównaną górą oraz precyzyjnym basem. Użycie do budowy najwyższej jakości materiałów oraz dokładny montaż sprawiają, że te zaprojektowane z wielką dbałością o szczegóły słuchawki cechują się niezwykle niską masą oraz dużą wytrzymałością. Zapasowy zestaw welurowych poduszek usznych oraz dodatkowy przewód zapewniają lata przyjemnego i bezproblemowego użytkowania słuchawek.

- Indywidualnie zestrojone 40 mm przetworniki neodymowe zapewniają niezrównane pasmo audio z pełną i wyrównaną górą oraz precyzyjnym basem.
- Konstrukcją wokółuszna z otwartym tyłem zapewniająca wyjątkowo naturalne brzmienie, szeroki obraz stereo oraz zwiększoną głębię sceny dźwiękowej.
- Niezwykle lekka konstrukcja z widelcami nauszników zrobionymi z wykorzystaniem lotniczego stopu aluminium oraz siatkami ochronnymi ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia wyjątkowej trwałości.
- Stalowa rama przetwornika z wentylowanym centralnym nabiegunknikiem poprawia jego liniowe działanie i eliminuje wewnętrzne rezonanse. Dzięki temu uzyskuje się jednolite działanie na wszystkich poziomach głośności.
- Ergonomiczny i w pełni regulowany pałąk nagłowny z podwójną ramą jest bardzo lekki, a miękkie poduszeczki zapewniają wysoki komfort podczas wielogodzinnego korzystania ze słuchawek.
- Przewód wykonany z miedzi beztlenuowej (OFC) z osłoną wzmocnioną tworzywem Kevlar®, która zapewnia znakomite właściwości użytkowe oraz dużą wytrzymałość.
- Przewody wychodzące z obudowy nauszników z połączonymi złączami MMCX, które gwarantują trwałe i bezpieczne połączenie, a także łatwość odłączenia przewodu podczas przechowywania słuchawek i w przypadku konieczności jego wymiany.
- Wymienne welurowe poduszeczki uszne wypełnione gąbką o dużej gęstości, charakteryzującą się odzyskiwaniem pierwotnego kształtu.
- Dodatkowy przewód z miedzi beztlenuowej oraz twardy pokrowiec z zamkiem błyskawicznym zapewniają lata bezproblemowego użytkowania słuchawek i wygodnego ich przechowywania.
- Legendarna żywotność produktów Shure gwarantująca wytrzymałość na trudy codziennego użytkowania.

Obsługa i konserwacja

Podczas czyszczenia słuchawek należy używać delikatnej tkaniny, lekko zwilżonej wodą.

UWAGA: Nie wolno korzystać ze środków czyszczących, które zawierają rozpuszczalniki. Wszelkiego typu płyny oraz różne przedmioty należy trzymać z dala od przetworników słuchawek.

Odłączanie przewodu

Może zaistnieć potrzeba odłączenia przewodu od słuchawek w celu ich przechowania lub wymiany przewodu, gdy uległ on uszkodzeniu. Złącze przewodu nie zostało zaprojektowane do codziennego użytku, a w celu zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem złącze posiada zapadkę blokującą. Podczas odłączania lub podłączania przewodu należy zachować szczególną ostrożność.

- Nie wolno używać szczyptic ani innych narzędzi.
- Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Wtyk należy wysuwać prosto w dół, nie należy go odchyłać.
- Nie należy kręcić wtykiem – nie posiada on gwintu, a tylko zapadkę blokady.
- Podczas podłączania przewodów powinien być słyszalny charakterystyczny klik.
- Podczas podłączania przewodów należy zwrócić uwagę na ich oznaczenia „L” oraz „R” oraz kod barwny (czerwonny = prawy).

Nota: Gdy wtyk jest wysuwany pod kątem, nie nastąpi jego odłączenie


SRH 1840 - Dane techniczne

Typ przetworników	Dynamiczne, magnes neodymowy
Średnica przetwornika	40 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	10 do 30000 Hz
Skuteczność @ 1 kHz	96 dB/mW
Impedancja @ 1 kHz	65 omów
Moc maksymalna	1000 mW
Masa netto (bez przewodu):	268 g (9,4 oz.)
Masa w opakowaniu:	2,29 kg (5,04 lbs)
Złącze	połączone 3.5 mm (1/8") stereo mini jack plug z dokręcany adapterem 6.35 mm (1/4")
Przewód	2,1 m, rozgałęziony, odłączany, żyły z miedzi beztlenuowej (OFC)

Certyfikaty

Produkt został zakwalifikowany do oznaczenia symbolem CE i spełnia wymagania dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2004/1008/EC. Spełnia ujednolicone standardy EN55103-1:1996 oraz EN55103-2:1996 dla obszarów zamieszkałych (E1) oraz przemysłu lekkiego (E2). Deklarację zgodności można otrzymać od lokalnego dystrybutora.

Dołączone akcesoria




HPAQA1

Dokręcany adapter z
połączonym wtykiem jack 1/4".




HPAEC1840

1 para zapasowych welurowych
poduszek nausznych.



HPASCA2


Odłączany przewód z
dwoma końcówkami (2.1 m)



HPACC2

Twardy pokrowiec z zamkiem
błyskawicznym.

Wtyk jack – funkcje styków



T = Tip = Główka = kanał lewy
R = Ring = Pierścień = kanał prawy
S = Sleeve = Tuleja = masa



Polsound Sp. z o.o.
ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki
NIP: 526-030-71-75
Tel. 22 2014 100
E-mail: biuro@polsound.pl